

Prémiové asistenční sluchové zařízení GENIESOR13 (GLE) Uživatelská příručka

Zažijte křišťálově čistý zvuk díky spojení technologie sluchadel a bezdrátového zvuku nové generace.

Přehled produktu



Zapnutí a vypnutí

- Zařízení zapnete posunutím vypínače do polohy ON. Funkční LED dioda třikrát zabliká, aby signalizovala stav baterie.
- Zařízení vypnete posunutím vypínače do polohy OFF.



● Nízký stav baterie ● Střední úroveň ● Plně nabit

Nabíjení baterie

- Zapojte nabíječku do portu USB typu C.
- Červená kontrolka stavu nabíjení svítí během nabíjení a po úplném nabití se rozsvítí zelená.



Připojení nových sluchátek

Tuto funkci použijte k odpojení aktuálních sluchátek a připojení nových.

1. Stiskněte a podržte funkční tlačítko déle než 10 sekund. LED dioda změní barvu z bílé na červenou.
2. Když svítí červená LED dioda, vypněte napájení. Aktuální připojení sluchátek bude přerušeno.
3. Nastavte nové sluchátka do režimu párování.
4. Znovu zapněte GENIESORI 3. Automaticky se připojí k novým sluchátkům.
5. Tento produkt podporuje pouze Bluetooth LE Audio.
6. Ujistěte se, že vaše sluchátka podporují LE Audio.

Výběr režim poslechu

- Stiskněte a podržte funkční tlačítko déle než 3 sekundy. Rozsvítí se bílá LED dioda, následovaná barevnou LED diodou označující aktuální režim.
- Pomocí tlačítek + a - můžete procházet 7 dostupných režimů sluchu.
- Chcete-li uložit vybraný režim, krátce stiskněte funkční tlačítko. LED dioda třikrát zabliká na potvrzení.



Připojení sluchátek přes Bluetooth

- Když je zařízení zapnuté, červená kontrolka Bluetooth bliká.
- Pokud v tuto chvíli otevřete pouzdro sluchátek, sluchátka se automaticky připojí a červená kontrolka zhasne.

Ovládání hlavní hlasitosti

- Stiskněte tlačítko +. Rozsvítí se bílá LED dioda a hlasitost se zvýší.
- Stiskněte tlačítko -. Rozsvítí se bílá LED dioda a hlasitost se sníží.

● Minimum (1) ○ Střed (2–15) ● Maximum (16)

Nezávislé ovládání hlasitosti

- Stiskněte a podržte tlačítko + pro vstup do režimu ovládání hlasitosti na pravé straně. Stiskněte a podržte tlačítko + pro vstup do režimu ovládání hlasitosti na levé straně.
- Po aktivaci režimu se rozsvítí žlutá LED dioda. Pomocí tlačítek + a - nastavte hlasitost.
- Pro uložení nastavení stiskněte funkční tlačítko. Žlutá LED dioda zhasne a zelená LED dioda dvakrát zabliká na potvrzení.

Funkce ztlumení

- Stisknutím funkčního tlačítka ztlumíte mikrofon a rozsvítí se žlutá LED dioda.
- Dalším stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte a žlutá LED dioda zhasne.

Použití externího vstupu

Připojte zdroj zvuku k portu USB-C, podržte tlačítko + a zapněte zařízení, abyste mohli poslouchat zvuk přes sluchátka.

Informace o produktu

- Rozměry: Š 28.2 × V 82 × H 12.2 (mm)
- Hmotnost: 27g
- Bluetooth Verze: 5.3
- Kapacita baterie: 3.7V 550mAh
- Provozní teplota: -10 to 50°C

Informace k produktu

- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu.
- Produkt neupouštějte a nerozebírejte.
- Chraňte zařízení před vodou, vlhkostí, a extrémními teplotami.
- Nesprávná výměna baterie může způsobit nebezpečí výbuchu. Dodržujte správný postup při likvidaci a výměně baterie.

Unie Neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.

Palackého třída 19/114, 612 00 Brno

TEL. +420 725 605 216, +420 541 245 321/ Email: info@unb.cz

Web: www.pomuckyproneslysici.cz

Výrobce: UWICOM Co., Ltd.

Web: www.uwicom.com